



新品推荐

# PCO 100

专业的PTZ摄像机**控制器**

## 产品简介

Pco100是一款专业的 PTZ 摄像机控制器，它支持 RS-422/RS485/RS-232 /IP 控制，连接多达 255台摄像机，提供了控制光圈、聚焦、白平衡的能力，以及实时速度控制，在控制 PTZ 摄像机上提供更精细的摄像机设置，内置5寸大屏，相机画面可在机内直接显示，广泛应用于教育，会议、远程医时，展会服务等多时行业领域。

## 主要特点

- IP/RS-422/RS-485RS-232跨协议混合控制
- 金属外壳，带5寸液晶显示屏，可直接机内显示画面
- 支持自定义巡航，保存用户使用记忆并一键调用
- 支持VISCA. VISCA-Over-IP,VISCA-SONY.Onvif和 Pelco P&D协议
- 10个相机快速连接按键，可直接一键调用相机
- 可将画面进行截图并保存至机内，机内含相册功能，可对截图进行回看
- 同一网络上最多可控制255台 摄像机(Visca协议只支持7个摄像机)
- 可根据用户只用需求自定义开机界面
- 快速控制曝光、光圈、白平衡、聚焦、摇摄/倾斜速度、变焦速度
- 用专业的4D摇杆/跷跷板开关进行变焦控制
- 自动搜索网络中可用的IP 摄像机，轻松配置协议和IP地址
- 配有多色按键指示灯，引导用户识别特定功能
- TALLY灯GPIO 输出，用于指示当前控制的摄像机

## 功能与特性



### 摄像机控制协议

摄像机控制键盘备有多种控制接口，支持IP、RS-422、RS-485、RS-232等控制方式，使其易与不同接口的摄像机连接。同时,提供跨协议混合控制,适用VISCA、VISCA Over IP、Pelco P&D以及ONVIF的协议。



### 自带大屏可视觉看

机内的5寸彩屏，可直接获取相应相机的画面，监看画面的同时可对关键画面进行截图，所截的图片可在机内直接观看，提升工作效率。





### 自定义开机界面

可根据用户的项目使用环境要求，自拟定开机界面来匹配不同的使用场景。



### 自拟定巡航

可将用户对PTZ相机的控制过程进行一键保存，如左右移动，放大缩小，并生成巡航快捷键，用户可一键调用。



### 摄像机快速访问控制

控制台提供了控制光圈，自动曝光，白平衡和聚焦等功能，以对摄像机进行更精细的控制，从而达到使用者的要求。



### 支持POE&直流电源供电

在一个支持PoE的网络上最多可以控制总共255台网络摄像机，不仅可以使用的直流电源，还可以再不同的情景下使用PoE电源。



## 场景应用

### 展会场馆

最多可连接控制255台网络相机，可实时观看展馆或会场的实时情况，无需复杂接线，只需有网络便可部署。



### 音乐会等小型活动

可通过控制键盘控制相机获得不同时现场视角或者人物特写，方便快捷，提升工作效率。





## 规格参数

连接	接口	IP(RJ45), RS-232, RS-485/RS-422
	控制协议	IP协议: ONVIF, VISCA Over IP 串口协议: PELCO-D, PELCO-P, VISCA
	串口波特率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
控制界面	显示屏	5英寸
	遥杆	平移/倾斜/缩放
	摄像机快捷键	
	摄像机地址	最多支持255路
	预设	最多支持255路
电源	电源	PoE/ DC12V
	功耗	PoE:5W DC:5W
环境	工作温度	-20°C~60°C
	存储温度	-40°C~80°C
尺寸	设备尺寸	PoE/ DC12V
	包装尺寸	PoE:5W DC:5W

**厦门一视科技有限公司**  
**XIAMEN SPROLINK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD**

福建省厦门市湖里区坂上社37号火炬新科广场2号楼1007~1010单元

sales@sprolink.com    0592-5565698    www.sprolink.cn

